

### 撥打電話

- 拿起聽筒，或按下**耳機鍵\***或**免提鍵**
- 輸入號碼然後按 **Send**  
或
- 輸入號碼
- 按 **Dial**，拿起聽筒或按下**耳機鍵\***

### 接聽電話

- 以揚聲器接聽電話，請按**免提鍵**
- 以聽筒接聽電話，請拿起聽筒
- 以耳機接聽電話，請按**耳機鍵\***
- 要在通話中接聽新的來電，按 **Answer**，目前通話將會保留

### 結束通話

- 如欲結束通話，
- 將聽筒放回原位，或
  - 按**免提鍵**，或
  - 按**耳機鍵\***，或
  - 按 **End Call**

### 保留通話

- 按**保留通話鍵**
- 要返回保留中的通話，按 **Resume** 或再次按**保留通話鍵**

### 收聽留言信箱

- 按**留言信箱鍵**
- 按 **Connect** 然後跟著指示
- 使用任何電話致電至 3565 1234
- 輸入電話號碼及密碼

### 電話顯示 第一頁

**Redial**  
重撥

**Pickup**  
於同一組別內  
代接電話

**Mobile**  
從 MobileOffice  
轉移通話

**More**  
到電話顯示的  
第二頁

### 內線顯示

**一按撥號**  
(分配或撥打一按撥號號碼)

### 來電轉接

### 留言信箱

### 保留通話



**留言信箱  
顯示燈**

**一按撥號**  
(分配或撥打快速撥號號碼)

**主頁鍵**

**通話記錄**  
左：已接來電  
右：已撥電話  
下：未接來電

**耳機鍵\***

**免提鍵**

**靜音鍵**

**音量控制**

電話型號：Polycom® VVX® 300

\*需與類比(Analog)耳機連接

### 來電轉接

#### 選擇預設轉接模式

- 按**主頁鍵** > **Settings** > **Basic** > **Preferences** > **9. Default Transfer Type**
- 揀選**諮詢轉接 (Consultative)** 或**直接轉接 (Blind)**

#### 諮詢轉接 – 先和要轉接電話的對象進行通話

- 於通話中按**來電轉接鍵**
- 致電另一號碼
- 按 **Send**
- 轉接成功後再按**來電轉接鍵**

#### 直接轉接 – 不需與轉接對象對談的情況下直接轉接電話

- 於通話中按**來電轉接鍵**，等候兩秒
- 按 **Blind**
- 致電另一號碼
- 按 **Send**

### 召開電話會議

- 撥打第一個電話號碼
- 接通後，按 **More**
- 選擇 **Confrnc**
- 撥打另一個電話號碼
- 接通後，再按 **Confrnc**

### 來電轉駁

如欲啟動來電轉駁，

- 接通後，按 **Forward**
- 選擇啟動哪一種來電轉駁模式
- 輸入轉移之號碼
- 按 **Enable**

如欲關閉來電轉駁，

- 按 **Forward**
- 選擇關閉哪一種來電轉駁模式
- 按 **Disable**

### 一按撥號

如欲分配快速撥號號碼，

- 持續按鍵 3 秒
- 輸入名字及姓名
- 輸入聯絡號碼
- 按 **Save**

以快速撥號撥打電話，

- 按已分配之快速撥號鍵

### 電話顯示 第二頁

#### Forward

啟動來電轉駁

#### DND

啟動請勿騷擾功能  
(停止電話繼續響鈴並把所有來電直接轉駁到留言信箱)

### 內線顯示

### 一按撥號

(分配或撥打一按撥號號碼)

### 來電轉接

### 留言信箱

### 保留通話



### 留言信箱 顯示燈

### 一按撥號

(分配或撥打一按撥號號碼)

### 主頁鍵

### 通話記錄

左：已接來電  
右：已撥電話  
下：未接來電

### 耳機鍵\*

### 免提鍵

### 靜音鍵

### 音量控制

\*需與類比(Analog)耳機連接

電話型號：Polycom® VVX® 300

### 使用說明影片



<https://bit.ly/hkbnes-usermanual-iv>

### 詳細用戶指南 [只提供英文版]



[https://hkbnes.net/en/support/IV\\_UG.pdf](https://hkbnes.net/en/support/IV_UG.pdf)